

MT 2100 / 2250 / 2350

POWER AMPLİFİKATÖR



ÖZMETA ELEKTRONİK
"Yerli üretim, Yerli sermaye"



AÇIKLAMALAR

MT 2000 SERİSİ acil anons ve genel anons sisteminde kullanılır. Hoparlör güç, sayı, ve empedansına uygun olarak amplifikatör modeli seçilerek kullanılır. Sistem özelliğinin sağlanması için mutlaka kullanılmalıdır.



GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ Amplifikatör çıkış gücü: MT 2100: 100W / 100 V - MT 2250: 250W / 100 V - MT 2350: 350W / 100 V
- ▶ Sinyal giriş 100 mV (Max 1V)
- ▶ Led'li vumetre
- ▶ DC HP. koruma,
- ▶ Çıkış kısa devre koruma
- ▶ Hat trafolu (100 volt)
- ▶ Acil anons girişi ve kontrolü. MT 2112 kullanıldığında sistem ve volümler kapalı olsa dahi acil anons otomatik olarak yapılır.
- ▶ AC Giriş: AC 220 V 50 Hz.
- ▶ Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
- ▶ Ölçüler: 440 x 260 x 90 (mm)
- ▶ Ağırlık: (MT 2100) 10 kg / (MT 2250) 10.4 kg / (MT 2350) 11.4 kg

MT 2000 SERİSİ acil anons ve genel anons sistemlerinde kullanılır. Bunun dışındaki kullanımlarda cihazın bazı özellikleri devre dışı kalabilir.